

EZC16 MAIN BOX 仕様内容

主な機能確認	内 容	
1 最大コラム数	モーターorノレノイド(16コラム)	
2 収金可否判断	キャリア・オフorオン 時 ※表示金額より販売金額を減産(収金)するのは、キャリアSWがオンからオフになった時です。	
3 モーター搬送異常監視時間	8秒	
4 自動精算時間	8秒	搬送終了後、次の条件を1つでも満たした時、残金を自動的に返却します 1.販売回数が、連続販売本数に達した時 2.残金が最低価格を下回った時 3.自動精算時間内に入金又は次の販売が行われない時 4.売り切れ、故障等が全コラムの時
5 ベンドテスト機能	単品払い出しテスト (LOO表示 選択SW入力1回1商品搬送動作) 連続払い出しテスト (HOO表示 選択SW入力で再停止動作を行なえ売り切れ表示まで作動)	
6 自動解除	10秒経過した場合又は コラム選択SWが押されなかった場合、ベンドテストが解除され待機に戻る。	
7 キャリアSW動作時状態	オープンorクロス	
8 ROMオールクリアー機能	なし	
9 設定 コントローラSW	価格設定範囲	0円～3,990円(10円単位)
※ 9～13までの 内容は操作手順に明記されています	カウンター確認	No.2sw操作手順に明記
	金額確認	No.1sw と No.2sw操作手順に明記
	テスト設定	No.3sw操作手順に明記
10 カウンター表示	販売個数/コントローラsw-2	999,999個 表示
11 販売金額計表示	¥ 00円/コントローラsw-3	
販売個数・コラム単位表示	あり	C-1～16 sw 9, 999個
販売金額・コラム単位表示	あり	C-1～16 sw 999,999円 表示
12 全コラム合計販売数	あり	ALL表示
13 シングルベンド(単品) マルチベンド(複数)	MAIN基板/SW切替 MAIN基板/SW切替	SW③ON側切替 SW④ON側切替
14 オーバープライス機能	投入硬貨の合計金額が、販売価格を超えた場合、いかなる硬貨の組み合わせによって投入されても、販売価格の差額を釣銭として払い出します。	
15 エスクロ機能	積算された全ての投入硬貨は、釣銭筒へ自動的に保留され、返却操作時に 全ての投入金種にて返却します。	
16 エンプティ・オートリターン機能	全販売価格以上に硬貨投入があった場合で 販売可能コラムがない時、投入硬貨を自動返却します。	
17 キャリアスイッチ異常検知機能	電源投入時キャリアスイッチが動作しているコラムは商品詰まりとし、待機時キャリアスイッチの変化は全コラム売り切れとします。	
18 硬貨の受入禁止	下記のような場合、投入硬貨を全て返却します。 No.19-1 電源遮断時(停電時) No.19-2 販売動作時、インベントリー動作時、返却動作時、硬貨選別機異常時、電源投入時(約2秒) No.19-3 硬貨の受入額が最大投入金額に達した時、又は同一硬貨連続投入枚数に達したとき。 No.19-4 硬貨の受入額が最大投入金額¥3,000円以上に達した時、又は同一硬貨連続投入枚数に達したとき。 No.19-5 コインカセットチューブが正常に取付けられていない時 No.19-6 全コラムが 販売不可(売り切れ・価格未設定・商品詰まり等)のとき	

項目	品目	枚数	小計
最大投入金額	¥10円硬貨の場合	39	390 円
	¥50円硬貨の場合	17	850 円
	¥100円硬貨の場合	29	2,900 円
	¥500円硬貨の場合	4	2,000 円
	¥1,000円札 紙幣のみの場合	1	1,000 円
	硬貨を組み合わせた場合	合計	6,140 円
	硬貨に紙幣を含んだ場合	合計	7,140 円

20 販売中信号	販売可能なコラムが1つでもある場合に 同信号を 送出します。 但し、次の条件を1つでも満たした時 同信号の送出を停止します 1. ベンドテスト時 2.故障が発生して、金額表示器が ○○点減をしている時 3.販売動作時 4.インベントリー作動時 5.設定モード時及び、確認モード時 6.総売上金額表示時
21 釣銭切れ信号(コインメック内/out信号)	釣銭切れの検知は、自動補給筒に設けられた近接式エンプティスイッチと、自動補給筒の保留枚数を記憶しているエンプティ枚数カウンターとで行ないます。 1. ●¥10円釣銭切れ信号 10円エンプティスイッチが動作し、10円エンプティ枚数カウンターが 9以下 の時、同信号を送り出す。 2. ●¥100円釣銭切れ信号 100円エンプティスイッチが動作し、100円エンプティ枚数カウンターが 9以下の時 、同信号を送り出す。 ※尚、カセット2装着時は100円釣銭払い出し可能枚数データーは常時 5以下 となります。

(注) 10円、100円エンプティスイッチは、各貨が**13±3枚**以下で動作します。

22 ビルバリー動作	¥1,000札 1枚 販売待機状態時には 受入動作を行なう ※但し、下記条件時には払い戻す。 釣銭の¥10円玉か¥100円玉が不足している時 ●釣銭切れランプ ¥10円点灯時 ●釣銭切れランプ¥100円点灯時
------------	---